



B-TOUCH

www.B-Touch.co.il הבית החכם שלך

מתג תאורה / מתג תריס חכם הנשלט על ידי אפליקציה.

חברת B-TOUCH יבואנית מוצרי בית חכם בישראל,
מודה לך שבחרת לרכוש מוצר זה.
בגמר ההתקנה, יהיה ניתן לשלוט במתג תאורה/ תריס
בצורה ידנית או בעזרת אפליקציה - **מכל מקום, בכל זמן.**
המתג החכם מתאים לרשת WiFi ביתית בתדר 2.4GHz



B-TOUCH

www.B-Touch.co.il הבית החכם שלך

טלפון : 04-6558500

אימייל : Office@B-touch.co.il


כתובת : כפר החורש, ת.ד. : 218, מיקוד 1696000 | שעות פתיחה : א'-ה' 08:00-17:00




• כאשר מופיע "התקן נוסף בהצלחה", פירוש הדבר שהחיבור הושלם והמתג החכם מוכן לפעולה דרך האפליקציה.
 כעת ניתן למצוא את "קוד" המתג ולהוריד בצורה אוטומטית מהענן

שיתוף טלפונים נוספים לשליטה מהאפליקציה:

1. יש להוריד את האפליקציה בכל מכשיר ולפתוח חשבון (ע"מ 2).
2. יש לוודא שהמכשירים והמתג מחוברים לאותו רשת ביתית.
3. שיתוף ההתקן יתבצע מהטלפון הראשון שבוצע שיוך ההתקן לשאר הטלפונים:
 באפליקציה יש להיכנס לפרופיל:



יש ללחוץ על כפתור "ניהול הבית"




B-TOUCH
 רכישת חכם שדר | www.B-Touch.co.il

טלפון: 04-6558500

אימייל: Office@B-touch.co.il


כתובת: כפר החורש, ת.ד. 218, מיקוד 1696000 | שעות פתיחה: א'-ה' 08:00-17:00






יש להיכנס לשם הבית שרוצים לשתף:

יש ללחוץ על "הוסף חברים":



יש להגדיר שם, להוסיף את מספר הטלפון או האימייל של המשתמש אותו רוצים לשתף וישנה אפשרות לקבוע שהמשתמש יהיה גם מנהל המערכת.

לחץ הוסף



במכשיר המשותף כעת יש להיכנס לאפליקציה ולאשר את השיתוף. כעת ניתן לשלוט על המתג החכם באמצעות טלפון נייד נוסף.



שאלות ותשובות....

מדוע יש כשל בהוספת התקן לאפליקציה?
 ודא שההתקן מופעל וקרוב לטלפון הנייד בעת הוספת התקן.
 ודא שהטלפון הסלולרי שלך מחובר לרשת Wi-Fi הביתית ונתב ה-Wi-Fi עובד כראוי.
 וודא שההתקן מוכן לתצורה (הוראות בעמוד 5, בחוברת זו).
 אם הנתב Wi-Fi כפול ודא כי בחרת רשת 2.4GHz Wi-Fi.
 בהוספת ההתקן, נדרש שהנייד וההתקן יהיו מחוברים לאותה רשת WIFI.
 שיתוף התקן לטלפון נייד נוסף (ראה עמוד 8, בחוברת זו).



B-TOUCH

הכיוון המסלולי | www.B-Touch.co.il

טלפון : 04-6558500

אימייל : Office@B-touch.co.il

כתובת : כפר החורש, ת.ד. : 218, מיקוד 1696000 | שעות פתיחה : א'-ה' 08:00-17:00



מפרט טכני:

* מתח עבודה : 50 / 60Hz (AC100-240V)

* זרם מקסימאלי: A10

* הספק מקסימאלי: W600

* תדר אלחוטי : WiFi 2.4GHz

WiFi Protocol: IEEE 802.11 b/g/n

* צריכת המתנה: פחות מ W0.3



תנאי שמירת האחריות:

האחריות על פי תעודת אחריות זו היא למוצר שפרטיו לעיל לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת המוצר.

1. אחריות תהיה בתוקף רק בצרוף חשבונית קניה מקורית.
2. בתקופת האחריות, אם המוצר הותקן ע"י חברת B-Touch בעצמה או באמצעות מי מטעמה כול ליקוי, פגם או קלקול במוצר יוחלף לחדש ללא תשלום נוסף.
- * בכל מקרה, אחריות B-Touch תהיה מוגבלת לתמורה ששילם הלקוח עבור המוצר בלבד. האחריות למוצר אינה כוללת הוצאות פירוק, הובלה והרכבה.
3. בתקופת האחריות מתחייבת B-Touch לתקן את המוצר, להחליפו במוצר חדש או להשיב ללקוח את התמורה ששילם עבור המוצר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר שבכול אופן לא יעלה הפיצוי ללקוח מעל למחיר שנרכש המוצר.
4. אחריות B-Touch על פי תעודת אחריות זו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
 המוצר ניזוק על ידי שבר, כוח עליון, זדון, רשלנות, לחץ בלתי סביר על המוצר,
 חשיפה לשמש או לטמפרטורה חריגה, מגע עם או חדירת נוזל כזה או אחר למוצר
 - אם ניזוק המוצר על ידי שימוש לא נכון במוצר שלא על פי הוראות ההפעלה למוצר זה
 - אם ניזוק המוצר במהלך תהליך התקנה לא תקין שלא על פי הוראות ההתקנה והבטיחות
 הספציפיות למוצר זה.



יש לוודא שהאור במתג החכם מהבהב במהירות.



יש להזין את הסיסמא של רשת ה-Wi-Fi הביתית כאשר הטלפון מחובר גם כן לרשת הביתית.



כעת מתבצע שיוך בין האפליקציה למתג החכם יש להמתין עד ל 100%.



יש לקרוא את תוכן המדריך במלואו טרם ההתקנה
וההפעלה של המתג החכם.

לפי חוק החשמל יש לבצע את ההתקנה ע"י חשמלאי מוסמך.

חוברות הוראות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
-ניקוי המוצר יעשה בעזרת מטלית יבשה בלבד.

-התקנת המוצר יעשה רק במקומות יבשים (המוצר לא מוגן
בפני מים).

-אין לפתוח את המתג החכם מכול סיבה שהיא.
אי עמידה בתנאים לעיל תביא לסיום האחריות מחברת
B-TOUCH.

-השימוש במתג החכם מחייב קליטת WIFI ביתית
באיכות טובה במקום התקנתו.



הורדה והרשמה:


ניתן לחפש ולהוריד אפליקציה "smart life"
בחנוות האפליקציות:



או לסרוק את הקוד QR כדי להוריד את
האפליקציה "smart life"



לאחר מכן היכנס לאפליקציה:



פתח את אפליקציה "smart life",
הקש על "צור חשבון חדש"



ניתן לפתוח חשבון עם מספר הטלפון הנייד או
באמצעות דואר אלקטרוני.

The screenshot shows a registration interface with two options: 'Email' and 'Phone'. Both are circled in red with arrows pointing to them. The 'Email' option is selected. Below the options, the text 'Register by email' is displayed. There is a field for 'Israel +972' and an 'Email' field. A button labeled 'Obtain verification code' is visible at the bottom.


הגדרת הסיסמא צריכה להיות בין 6-20 תווים
המכילה אותיות ומספרים.

The screenshot shows a password creation screen titled 'הגדר סיסמה' (Set Password). It features a strength indicator with an eye icon and an 'X' icon. Below the indicator, there is a red warning message: 'הסיסמה צריכה להיות 6-20 תווים, אותיות ומספרים' (The password must be 6-20 characters, letters and numbers). A button labeled 'להשלים' (Finish) is at the bottom.


קוד האימות יתקבל לטלפון הנייד או לאימייל
בהתאם לרישום הראשוני.



יצירת החשבון בוצע בהצלחה.




יש להזין את שם הבית ואת המיקום.



חיווט עבור מתג חכם:

*לפי חוק החשמל יש להתקין את המפסק החכם ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

1. טרם התקנת המפסק יש לנתק כול זרם חשמל בבית למשך כול ההתקנה.
2. הוצא את המתג מהקופסה. הסר את פנל הזכוכית של המתג החכם בזהירות ע"י מברג.



3. יש לחבר את המתג תאורה החכם לפי המפרט הנ"ל.
- * מומלץ לסמן את חיבורי החשמל המחוברים למתג הקיים טרם פירוקו.
- N - קו "0" המגיע מלוח החשמל.
- L - קו "פאזה" המגיע מלוח החשמל.
- L1 - פאזה חוזרת מנורה 1.
- L2 - פאזה חוזרת מנורה 2.
- L3 - פאזה חוזרת מנורה 3.
3. חבר את המפסק החכם לקיר ע"י 2 ברגים.
- יש לסגור את המכסה הזכוכית בזהירות.
4. חבר את זרם החשמל מלוח החשמל.
5. יש לוודא את תקינות המתג ע"י לחיצה ידנית על מתג הטאץ' טרם המשך ההתקנה.


קישור מתג התאורה / תריס החכם לאפליקציה:

- ודא שהמתג החכם שלך בקיר מופעל, והטלפון הנייד שלך מחובר לרשת ה-Wi-Fi הביתית.
- לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן הצבעוני למשך יותר מ-5 שניות עד שנורית החיווי מתחילה להבהב במהירות (פעמים בשנייה בערך), המשמעות היא שהמכשיר מוגדר עבור תצורה.



* פתח את האפליקציה "smart life" במכשיר הנייד שלך והקש על "+" בשורה העליונה של האפליקציה.

- לשיוך המתג החכם לאפליקציה בחר ב "מתג תאורה/ תריס", לאחר מכאן לחץ על "השלם את החיבור לרשת".
- יש לוודא שהאור במתג מהבהב במהירות.



B-TOUCH
 תכין תחום נדל"ן | www.B-Touch.co.il

טלפון: 04-6558500

אימייל: Office@B-touch.co.il

כתובת: כפר החורש, ת.ד. 218, מיקוד 1696000 | שעות פתיחה: א'-ה' 08:00-17:00



- אם ניזוק המוצר על ידי שימוש בו שלא על פי הוראות השימוש בו או שלא על פי ייעודו המקורי אם המוצר נפתח, טולטל, נעשה טיפול, שינוי או תיקון במוצר או בחלקיו שלא לצורך ועל ידי מי שאינו טכנאי של חברת B-Touch או אינו מורשה מטעמו.
5. תקופת האחריות לא תוארך בשל תיקון ו/או החלפת המוצר.
6. בכפוף להוראות הדין, בכל פניה בקשר למוצר יציג הלקוח תעודת אחריות זו בצירוף חשבונית רכישה.
7. בתום תקופת האחריות תיקון או החלפת המוצר יהיה בכפוף למחירון חלפים ושירות של B-Touch.
8. קבלת המוצר או התקנה ע"י הלקוח מהווה אישור כי אריזת המוצר חדשה וכי אין בה פגם.
9. כל הרחבה ו/או שינוי באחריות למוצר החורגת מתעודה אחריות זו תהא בתוקף רק באם ניתנה בכתב ע"י B-Touch.

• לפתרונות ומוצרים חכמים נוספים:

WWW.B-TOUCH.CO.IL

04-6558500

מתגי תאורה - שקע חכם - מזגן חכם - תריס חכם -
מצלמות- חיישנים - אינטרקום ועוד..

